适用型号：JDSF1206Y-BP、JDSF1206-Y-BP




操作区域



手持遥控器（选配）



掌控示意图



手持处位置　一字起子插开

拆遥控器操作示意图

※ 遥控器与浴霸的绑定：

1、关闭需绑定浴霸10秒以上；
2、浴霸通电，浴霸响一声，20秒内按下“照明”键5个子3次，对应浴霸响一声，代表绑定成功；
3、如果绑定的浴霸没有响一声，代表绑定失败，浴霸关键10秒，重新按照步骤执行。

| 按键名称 | 功能作用 |
|---|---|
| 待机 | 1、按“待机”图标，进入待机状态，关闭所有功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。 |
| 照明 | 1、按“照明”图标，开启或关闭“照明”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、外接照明开关，开启或关闭照明功能。 |
| 夜灯 | 1、用手掌轻拍遥控面（同时触摸3个以上按键），开启或关闭“夜灯”功能。<br>2、按手持遥控器“夜灯”图标，开启或关闭“夜灯”功能；指示灯每按一次亮一下。 |
| 智能沐浴 | 1、按“智能沐浴”图标，开启或关闭“智能沐浴”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、智能沐浴功能开启后，会持续加热，同时排换气，到设定的温度（默认温度是42℃），进入恒温状态，55分钟（默认时间）后关闭取暖；开启换气运行5分钟后关闭。<br>3、有手机APP的机器，可通过APP设置“智能沐浴”的温度范围（32～42℃）与时间；如果没有APP功能的电器，则是默认温度和时间。<br>※注：恒温状态下，会出现一定风速变化，属于正常现象。 |



| | |
|---|---|
| 变频取暖 | 1、按“变频取暖”图标，开启或关闭“变频取暖”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、变频取暖功能开启后，全功率加热到42度，进入恒温状态，工作1小时关闭，变频模式开启时，插件端显示“待机中”。<br>3、变频取暖功能开启后，按“调档”进入“取暖”功能，取暖功能档位1～3档可调，时长默认1小时，有APP功能的机器，可通过APP调整“取暖”工作时长。<br>4、当“变频取暖”与“变频换气”同时开启时，“变频取暖”正常工作，“变频换气”转为微换气；当关闭“变频取暖”，“变频换气”正常工作。当“变频取暖”与“变频换气”同时开启时，按“调档”键调整档位，只能调整取暖档位。 |
| 变频换气 | 1、按“变频换气”图标，开启或关闭“变频换气”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、变频换气功能开启后，先以最大风量换气10分钟，然后转为微换气50分钟关闭，变频模式开启时，插件端显示“待机中”。<br>3、变频换气功能开启后，按“调档”进入“换气”功能，换气功能档位1～3档可调，时长默认1小时，有APP功能的机器，可通过APP调整“换气”工作时长。 |
| 干燥 | 1、按“干燥”图标，开启或关闭“干燥”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、干燥功能开启后，先开启取暖功能25分钟，然后转换气5分钟，以上循环4个周期后关闭干燥功能。 |
| 通新风 | 1、按“清新风”图标，开启或关闭“清新风”功能；指示灯每按一次亮一下（手持遥控器功能一样）。<br>2、清新风功能开启后，吹风+微换气持续工作1小时，关闭“清新风”功能，“清新风”开启时，插件端显示“待机中”。<br>3、清新风功能开启后，按“调档”进入“吹风”功能；吹风功能档位1～3档可调，微换关闭，时长默认2小时，有APP功能的机器，可通过APP调整“吹风”工作时长。 |
| 调档 | 档位：1档 2档 3档<br>图标：调档 调档 调档 |

## 使用及维护注意事项

1. 在浴室中使用本产品，其控制开关安装位置应在使浴缸内或淋浴区的人不能接触到并能有效防止水溅的地方；
2. 本产品严禁安装在淬水的地方；
3. 如果电源软电线坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
4. 如在使用中发现异常情况，应迅速切断电源，通知本公司在当地的代理商或特约维修点前来处理。
5. 使用过程中身体绝对不可直接接触暖风口，以免高温烫伤。
6. 使用时请不要频繁开启和关闭开关，长时间不用应断开总电源。
7. 老人小孩及行动不便的人员应在家人照看和指导下使用本产品。
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。



## 连接APP

# 欧普智能浴霸APP使用手册（米家APP控制版）

**适用型号：**JDSF1206Y-BP
**本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP、小爱同学操控，可与其他米家智能产品互联互通。**

**简单3步，体验智能控制：**

1、准备工作，浴霸处于通电待机工作状态，家里Wi-Fi可联网。
2、米家APP控制，打开米家APP，搜浴霸成功配网，实现米家APP控制。
3、智能音箱控制，米家APP可控制后，打开小爱音箱APP绑定米家账号，实现语音控制。

## 使用步骤详情

**一、准备工作，浴霸处于通电待机工作状态，Wi-Fi可联网**

1、必备条件
1）家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。
2）浴霸已完成安装，处于通电待机工作状态，并且确保浴霸处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。
3）智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。



浴霸处于待机工作状态





* 温馨提示：暂不支持连接5G信号，请选择连接路由器的2.4G Wi-Fi信号。

2、下载米家APP，并登录小米账号
安卓用户及iOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

**二、米家APP控制，打开米家APP，将浴霸成功配网，实现米家APP控制。**

1、浴霸Wi-Fi恢复出厂设置。
同时按住 “ ☼ ” 和 “ ☾ ” 按键，持续5秒以上，等待主机照明闪烁后松开，设备复位完成。





2、点击米家右上角 “+” 图标，添加智能产品；





3、按照页面引导，输入连接的Wi-Fi账号和密码，添加浴霸智能设备，即可实现智能控制



方法一，打开手机蓝牙及GPS，附近的设备会搜索出来，点击选择。





方法二，点击产品列表右上交 “+” 扫码添加。







4、联网说明。
1）连接成功后，APP主界面能显示该浴霸，表示连网成功。
2）网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度。
3）附近同联网超时，连接失败等，可再次进行浴霸连接操作，直至连网成功。

5、控制说明。
1）通过APP界面功能浴霸图标控制。
2）点击右上角 “三点” 可设置浴霸其它功能。

* 首联包含浴霸功能控制，“三点” 内有补充功能





**无法成功配网，怎么办?**

如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置（如何恢复出厂设置，见第上述步骤），再在米家APP中重新进行浴霸联网。
1、更换路由器，或修改路由器名称和密码时。
2、浴霸连网，连接出现失败，且不确定网络环境是否良好时。
3、浴霸连网成功后的日常使用中，将浴霸从APP中误删除时。

**三、智能音箱控制，米家APP可控制后，打开智能音箱APP绑定米家账号，实现语音控制。**

想实现智能音箱语音控制浴霸，首先需确认浴霸、智能音箱均已完成配网（浴霸如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱牌产品说明书）。

**小爱同学**

浴霸，小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的浴霸、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能浴霸。

**语音控制参考话术**

| | | |
|---|---|---|
| **照明** | “浴霸打开照明” | |
| **取暖** | “打开浴霸制热模式” | “浴霸设为制热模式” |
| **吹风** | “浴霸打开吹风” | “浴霸设为吹风模式” |
| **换气** | “浴霸打开换气” | “浴霸设为换气模式” |
| **干燥** | “浴霸打开干燥” | “浴霸设为干燥模式” |
| **待机** | “关闭浴霸” | “浴霸设为关闭模式” |

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断变化，具体操作方式以APP 商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-222



OPPLE

## 产品保修卡

保修说明
1. 从出售之日起三年内正确使用本产品如发生故障，因原料和制造缺陷，凭本卡负责修复，超过保修期限，酌情收取工本费。
2. 如因外部原因或自行修理等特殊情况而引起的故障或损害，其修理费应由用户自行负责，本公司收取零件费。
3. 浴霸照明灯泡属于易损件，不在保修范围内。
4. 有关本产品的维修业务请与客服电话联系或在线联系。

特殊售后配件清单

| 序号 | 名称 | 保用期 |
|---|---|---|
| 1 | 控制开关 | 1年（12个月） |
| 2 | 电机 | 3年（36个月） |
| 3 | LED模块、LED驱动 | 2年（24个月） |
| 4 | LED光源 | 2年（24个月） |

售货单位（盖章有效）

| 日期 | 修理故障 | 签名 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

沿虚线剪下寄回本公司客户服务部

保修回执

用户姓名 ---------- 电话 ---------- 地　址 ----------
购买日期 ----------　　发票号码 ----------
型号规格 ----------　　购货商城 ----------
出厂编号 ----------　　出厂日期 ----------

苏州欧普照明有限公司
地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

250054138002