# 小白智能墙壁开关K3 系列（零火版）
# 使用说明书

系列型号：CMKG25A/CMKG25B/CMKG25C
使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管

## 基本参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 暗装式电子开关 |
| 型　　号 | CMKG25A/CMKG25B/CMKG25C |
| 无线连接 | BLE Mesh |
| 额定输入 | 220V~50Hz |
| CMIIT ID | 2019DP6424 |
| 额定功率 | 白炽灯800W/路　荧光灯400W/路 |
| 执行标准 | GB 16915.1-2003，GB/T 16915.2-2012 |
| 工作环境 | -10℃~50℃，≤85%RH |
| 产品尺寸 | 86×86×35mm |
| 包装清单 | 墙壁开关×1、安装螺丝×2、说明书×1 |

### 注意事项

- 本产品适用的工作温度为-10℃~50℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于蓝牙信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于蓝牙信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。



## 产品介绍

感谢使用本产品。本产品是一款可控制灯具电源通断的智能开关。配合米家网关可实现米家APP远程控制、定时控制、小爱语音控制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。



单键开关　　双键开关　　三键开关


说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。




## 安装方法

⚠ 安装前请确认家庭电源总闸已关闭！

1. 用指尖扣住图中卡槽位置，打开按键盖板。



2. 按接线原理图接线。





* 根据产品实物，单路面板请连接L1；双路面板连接L1和L2；三路面板连接L1、L2和L3。


本产品在实际安装使用时，需在工作回路上配置相应规格的过电流保护装置，将电流控制在35A内。



3. 使用螺钉将开关固定到墙壁接线盒。



4. 重新装上按键盖板，安装完成。



该产品的无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上，该产品铭牌标签置于产品背面。



## 连接米家APP

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细指南。



扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

DAE1E453　　D8137E29　　37268E28

单键开关　　双键开关　　三键开关

### 语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本。
2. 确认智能开关已通电。
3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”。
4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一小米账号下，才能实现智能联动。



## 按键说明

| 按键 | 功能 |
|---|---|
| 短按一次 | 开/关 |
| 任意按键快速按三次，再长按 5S 以上，直到所有按键指示灯快闪 5 下，即表示重置成功。 | 重置<br>（解除与米家APP的绑定） |

## 指示灯说明

| 指示灯状态 | 状态描述 |
|---|---|
| 常亮 | 按键打开 |
| 熄灭 | 按键关闭 |
| 慢闪 | 配对中/等待配对 |
| 快闪3下 | 配对成功 |
| 快闪5下 | 重置成功 |



## 产品保修说明

小白智能墙壁开关K3系列售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
|---|---|
| 小白智能墙壁开关K3 系列 | 1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损<br>2. 指示灯失效<br>3. 按键失效<br>4. 开关控制功能失效 |



## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 外壳组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCBA | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下，产品含有的有害物质或元素不会泄露或突变年限。



## 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。



制造商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网址：www.imilab.com