Yeelight 智能色温吸顶灯

使用手册

YEELIGHT 易来



C480正面



C380正面



C480背面



C400背面

×4 膨胀管　×4 自攻螺丝　× 3 膨胀管　× 3 自攻螺丝

*实物尺寸存在一定误差。
*产品外观与对应的风格设计有关，以实物为准。

安装说明

一、确定孔位安装膨胀管

1.打开包装取出灯体和配件包；

2.将灯体预放在需要安装的位置，在天花板上标记出安装孔的位置，然后再用钻头为Φ8mm的冲击钻打孔(C400为Φ6mm)，深度≥40mm(C400深度≥25mm)，打孔后将6颗（C480只有4颗 C400只有3颗）Φ8mm的膨胀管塞入孔中(C400为Φ8mm)；

3.将挂板对好在天花板上定好位的膨胀管处，分别将6颗（C480只有4颗 C400只有3颗）自攻螺丝穿过挂板孔拧入膨胀管里面，锁紧为止。



由箭头方向穿过市电电线



挂板安装完成后

R960 示意图



由箭头方向穿过市电电线



挂板安装完成后

C480 C380 示意图

*注意：此灯具可安装于混凝土/胶合板（≥9mm厚），不适合于石膏板/彩绘玻璃/PVC/塑钢板/铝扣板/蜂窝大板安装。

二、连接市电

*安装前请务必切断电源
1.将市电电线剥出6-8mm;
2.将对应市电线插入端子中,市电火线插入带L标志的端子口并固定,市电地线插入端子中间接口并固定,市电零线插入带N标志的端子口并固定,安装完后检查不露出铜线,轻扯市电电线,保证不能拔出。



*安装前请务必切断电源

三、安装面罩

双手握住灯罩将灯罩背部完全嵌入背板内并旋转卡勾固定好面罩。(R960)





灯具安装完成

双手握住灯罩将灯罩背部完全嵌入背板内并顺时针旋转面罩,使面罩和背板完全固定。(C480 C400)





灯具安装完成

产品特点

色温调节
亮度调节
智能联动
防蓝光危害
月光夜灯
手机控制
超薄灯体
高显色指数

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压,使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;
2.此灯具光源为非用户替换光源,此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换;
3.吸顶灯在工作中会产生热量,请保持周围空气对流;
4.本灯具可由遥控器及手机软件进行控制,由遥控器或手机软件关闭灯具后,不代表电源被实际切断,此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具,否则可能会引起人体触电,甚至伤亡;
5.本灯具仅限室内使用;

*安装前,请务必切断电源以防触电。安装时,应严格按照说明书步骤进行操作,若操作不当,易引起失火、触电或灯体坠落等事故。

*请委托电气专业人员安装或者检修,接线要符合IEEE电气标准或国家标准,以免发生危险。因本产品较大,建议两位施工人员同时安装,避免因安装不当导致灯具坠落。

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员
更多福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册,并妥善保管

欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品
服务电话:400-619-7969
制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司

连接米家APP

本产品已接入米家,可通过米家APP遥控,并与其他产品互联互通 。
扫描二维码,下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页,或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP,打开米家APP首页,在页面右上角点击“+”,根据APP提示方式添加设备。
*请确保Wi-Fi网络可用,并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于“已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意,“已接入米家”仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监督等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

连接说明

一、遥控器连接

保持遥控器与吸顶灯在同一房间内,打开吸顶灯,在开灯5秒内做出如下操作,连续按遥控器ON开灯键3次或以上，灯具呼吸闪烁3次,对码成功。

二、遥控器按键说明

ON 短按开灯　　OFF 短按关灯



亮度+　短按:亮度逐级增加、长按:亮度逐渐增加
亮度-　短按:亮度逐级降低、长按:亮度逐渐降低
色温+　短按:色温逐级增加、长按:色温逐渐增加
色温-　短按:色温逐级降低、长按:色温逐渐降低
夜灯　短按:当前灯光色温状态的最低亮度值为夜灯

分段　短按:变化顺序:中性光一白光一黄光:按当前灯光亮度变化

1开　1组开灯　　2开　2组开灯
1关　1组关灯　　3关　2组关灯

三、遥控器分组连接说明

1、分组连接对码:保持遥控器与吸顶灯在同一房间内，打开吸顶灯。在开灯5秒内做如下操作，连续按遥控器1开或2开键3次或以上，灯具呼吸闪烁3次，对码成功。

2、分组连接清码:保持遥控器与吸顶灯在同一房间内，打开吸顶灯。在开灯5秒内做出如下操作,连续按遥控器1关、2关或OFF键5次或以上,灯具呼吸闪烁5次,全灯清码成功。

四、分组遥控使用说明

控制1组或2组灯具时,先短按1开或2开相对应键激活此组遥控功能后,再使用其他功能按键。

五、恢复出厂设置

保持遥控器与吸顶灯在同一房间内,打开吸顶灯。在开灯5秒内做出如下操作,连续按遥控器OFF关灯键5次或以上，灯具呼吸闪烁5次,清码成功。

*当吸顶灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

基本参数

产品名称	Yeelight 智能色温吸顶灯	Yeelight 智能色温吸顶灯	Yeelight 智能色温吸顶灯
产品型号	YLXDD-0090	YLXDD-0091	YLXDD-0283
额定输入	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz
额定电流	0.56	0.20	0.22
额定输入功率	130W 160x1W/LED模块	36W 72x1W/LED模块	24W 48x1W/LED模块
产品尺寸	960*650*95mm	Φ495*75mm	Φ380*68mm
功率因数	>0.9		>0.5
整灯色温	2700K-6500K		
工作温度	-10～40°C		
工作湿度	0%-85%RH		
支持平台	Android4.4&i0S10.0及以上版本		
无线连接	WiFi IEEE802.11b/g/n2.4GHz，蓝牙4.2BLE		
执行标准	GB 17625.1；GB/T 17743；GB/T 7000.1；GB/T 7000.201		

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能色温吸顶灯	灯不亮
	灯光闪烁
	无法调节亮度
	无法调节色温
	灯光部分不均匀

产品保修说明

吸顶灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:
1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定可免费享受退货或换货服务;
2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况下，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3.自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况下，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记;
2.已超过三包有效期;
3.因不可抗力造成的损坏;
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能色温吸顶灯

客户姓名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
客户地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
产品型号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
购机商店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发票号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能色温吸顶灯

客户姓名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
客户地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
产品型号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
购机商店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发票号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章