飞利浦_MifyPL30系列
智能开关
说明书

一键　二键　三键　四键

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制


产品参数


额定电压：220V / 50Hz	控制方式：米家APP控制
工作温度：-10 ℃~ 40 ℃	联网方式：BLE-Mesh
工作湿度：0%~90% RH	有效通讯距离：>30米（无遮挡物）


产品介绍

飞利浦_MifyPL30系列零火智能开关是采用蓝牙Mesh2.0无线通信协议的智能型开关。用稳定的零火线供电方式，更安全可靠，通过“智慧网关”，用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。


一键


二键


三键


四键

使用帮助

下载米家APP并添加智能设备

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学控制，并与其他接入米家的智能设备互联互通

1.在应用商店搜索“米家”，进行下载安装;或扫描以下二维码进行下载安装。

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱，发现设备”。小爱音箱提示搜索该设备后进行连接即可。也可以通过米家APP扫一扫，扫取该设备的二维码后，按照提示进行连接。

下载米家 App 获取更多智能体验
一键

下载米家 App 获取更多智能体验
二键

下载米家 App 获取更多智能体验
三键

下载米家 App 获取更多智能体验
四键

关于“已接入米家”

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

重置配网

1、设备初次上电，默认进入配网状态。

2、任意按键连续短按3下再长按5秒，直到指示灯闪烁，表示重置成功，恢复出厂设置，进入配网状态。

互控配对

1. 先将需要互控的开关接好线。
2. 通电后将开关需要互控的键位短按一下至关的状态，再长按3秒，按键指示灯闪烁一下，进入互控配对状态，另一个需要互控的开关同样的操作，稍等片刻后，开关对应按键闪烁三下，表示互控成功

开关对码与清码

1. 先将需要对码的开关接好线。
2. 通电后将开关需要对码的键位短按一下至关的状态，再长按3秒，按键指示灯闪烁一下，进入学习状态，使用遥控器开灯键短按3下，该按键闪烁三下，表示该键位遥控器对码成功。
3. 通电后将开关需要清码的键位短按一下至关的状态，再长按3秒，按键指示灯闪烁一下，进入学习状态，使用遥控器关灯键短按3下，该按键闪烁三下表示该键位遥控器清码成功。
4. 选择需要全清的键位短按一下至关的状态，长按12秒，按键闪烁一下，该键位清除所有遥控器对码和互控配对。

售后政策

三包规定

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受退货或换货服务
2. 自您签收次日起8-15日内，本产品出现性能的情况，经服务中心确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现性能的情况，经服务中心确定，可免费享受维修服务。

质保性能故障

1. 产品不通电，或通电无法政策开机。
2. 设备按键无法正常使用。
3. 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕、涂标签、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 火灾、水灾、雷击等自然不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。
4. 因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障。