

PHILIPS





飞利浦智能射灯_Mify670
安装说明书

本设备包含型号核准代码(分别)为CMIIT ID：2023DP14511的无线发射模块

12NC	Product Model and Description 产品型号与描述	Cutout 开孔	Lum. Power 整灯功率	Total Lumen @6000K 总流明	Beam Angle 光束角	CCT 色温	CRI @4000K 显色指数	Vol./Freq. 电压/频率	Classification 灯具类型	
824143101048	SL670 Mify 12W D45 36D TW BL SL670 Mify 深嵌射灯 12W D45 36度 CRI97 黑杯	Φ45	12W	560lm	36°	2700K - 6000K	>Ra95	220V~ 50Hz	Class II	0.28
824143101049	SL670 Mify 12W D45 55D TW BL SL630 Mify 深嵌射灯 12W D45 55度 CRI97 黑杯			600lm	55°					

Dimensions/尺寸图


Product tpye 产品类型	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Recessed Spotlight	Φ52	100	Φ45±1




Installation/安装

1

Product tpye 产品类型	C(mm)	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)
Recessed Spotlight	Φ45±1	75	3-20	75




2



Luminaire cable/灯具出线：

2x0.75 mm²



L -Brown/棕色线

N -Blue/蓝色线



Connect the luminaire to the power supply cable with a terminal box (not provided by Signify). Installation must be carried out by qualified personnel.

根据灯具出线规格和电源布线，使用合适的接线盒连接灯具和电源线（听诺飞不提供接线盒）。安装必须由有资质的人员进行。

Signify (China) Investment Co., Ltd.
Building No. 9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China
Postal code: 200233 Service hotline：8008 201 201, 4009 201 201

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼，
邮编：200233 服务热线：8008 201 201, 4009 201 201


© 2026 Signify Holding


Signify


3





注意：推荐开孔天花板材质为石膏板和木板
Caution:Recommended materials for ceilings are gypsum board and wooden board











4




下载免费app应用程序
扫描QR Code
下载安卓或iOS
“米家”app

5



配对
按照屏幕
上的步骤，
完成连接

6



享受美妙光效
创建你想要的灯光氛围

简体 安全说明书-8部分

本手册 8 包含符合国际规范和安全标准的所有可能适用的带圈标的参数及规格的定义。但是，并非所有定义均适用于您所购买的产品。有关特别适用于本产品的定义，请参阅附加手册 A 中的圈标。

- 为确保产品正确、安全安装，使用前请仔细阅读说明书并妥善保管以供日后参考。
- 安装、维护和修理前务必关闭电源。
- 要选择带国安资产品所需的正确装配组件，请务必提前咨询专业人士。要考虑产品重量和安装表面的材料。
- 如有疑问，请咨询专职或持证电工或联系零售店。确保始终按照相关规定安装产品。某些规定说明必须由持证电工安装电器产品。
- 务必牢固拧紧接线螺丝，尤其是低压接线（12 伏）配件（如果适用），强烈建议定期检查并重新拧紧接线螺丝。
- 安装之前，请先取掉线缆颜色是否正确：蓝色 (N)，棕色 (L)，防护等级是否为 I。地线是否为黄色/绿色。
- 用于残电维护室内照明设备，请勿使用拼磨削或溶剂。避免所有电子部件接触液体。
- 将壁灯安装在儿童接触不到的地方。
- 如果将产品安装在金属表面，则必须将该表面连接至装置的保护接地导线或等电位连接导体。
- 始终考虑产品的所有技术规格。确认产品识别标签上的说明图标和这些安全说明 A 部分中所示的圈标。

- 将包装材料放在儿童接触不到的地方（例如塑料袋...）
- 父亲资产品。产品均采用优质材料和组件设计和制造的，可以回收利用。如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号，则说明该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的规则。父亲购买最初始。请遵循当地的垃圾处理规定，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。

注意：以下为圈标的含义，分别解释前文中相应数字对应的安全圈标：

05- 产品不可置放热材料。

20- 防护等级 II：产品或组件具有双重绝缘或加强绝缘。

26- V型连接 如果此灯具的外部软电缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。

38- 不允许外接调光器。

【执行标准：GB 43472，GB/T 7000.1，GB/T 7000.202】

1. Please read this manual before you start to install the luminaire.
   在灯具安装前请仔细阅读此说明书。
2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician according to specified step, and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
   灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
3. TURN OFF the power during installation or maintenance to avoid electrical shock.
   安装及维护过程中，请务必关闭电源。
4. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, Phthalates, etc., are present.
   此灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页。在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
- 开灯/关灯:使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
- 切换场景:使用情景面板进行场景切换,也可使用米家APP进行场景切换。
- 灯体重置:
  7秒内快速开关墙壁开关9次，当灯体出现三次闪烁时，重置成功，灯体恢复到出厂状态。

关于“已接入米家”

- “已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监督等方面负责。

支持 小米米洋智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

合格证



产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	DEHP	BBP	DBP	DIBP
线路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。