OPPLE智能筒射灯-说明书

安装方法

警告：安装前，必须切断电源，防止触电。

1. DOB款（电源内置）





图1　图2

2. 米家款



仅针对三段调色的灯具：
通过普通墙壁开关即可切换灯具色温，依次为暖光/白光/中性光。
首次开灯初始色温为暖光，墙壁开关快速关闭再打开（1S-3S)为白光，再次关闭后打开为中性光。
如果墙壁开关关闭再打开时间间隔大于15S，打开时将恢复到初始暖光。
如果出现多灯色温不一致的情况，将墙壁开关关闭15S后再打开，即可恢复至初始暖光。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二(2-丁基)酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

注1：○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求，
且由于技术性或经济性等因素的局限，法律法规不规定其限量要求或没有其限量要求的技术应用。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

OPPLE智能筒射灯-说明书

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家 App 获取更多智能体验

备注：当使用电子说明书时，可长按此二维码直接识别。

注意：本产品需搭配小爱音箱（具备蓝牙Mesh网关功能）等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

添加设备

方法一

1. 确保小爱音箱已配网并升级至最新版本（详见小爱音箱说明书）；
2. 接通产品电源并打开；
3. 对小爱音箱说：“小爱同学，发现设备”，根据语音引导完成添加。

方法二

1. 打开米家，并登录账号；
2. 点击米家APP右上角“+”进入添加设备页面，再点击右上角“⊡”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，打开客厅的灯”

“小爱同学，关闭卧室灯”

“小爱同学，关闭所有灯”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

※ 首次创建灯组，因设备与网关需重连，请耐心等待10秒左右方可操作。

※ 受云端网络延迟影响，灯具开关定时时间与实际时间将会有差异。

智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当门锁反锁时，客厅灯打开



单击无线开关，关闭卧室的灯



更多联动功能，可以点击APP “智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

