

PHILIPS




# 飞利浦智能窗帘电机_Mify LA100
# 安装说明书




本设备包含型号核准代码(分别)为CMIIT ID：2023DP14511的无线发射模块

| 12NC | Product Model and Description 产品型号与描述 | Vol/Freq 电压/频率 | Rated Power 额定功率 | Rated Current 额定电流 | Rated Torque 额定扭矩 | Rated Speed 额定转速 | Noise 噪音 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824143101021 | LA100 Mify accessory 米家照明联动电机 | 220V~ 50Hz | ≤30W | 0.3A | 1.5N.m | 60r/min | <25dB | 0.30 |


## Dimensions/尺寸图


| Product tpye 产品类型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorized Curtain | 80 | 47.2 | 88 | 74.4 | 13.5 |




## Installation/安装

I



China 2-Pin Socket/国标两孔插座

Signify (China) Investment Co., Ltd.
Building No. 9, Lane 888, Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China
Postal code: 200233 Service hotline：8008 201 201, 4009 201 201


昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼,
邮编：200233 服务热线：8008 201 201, 4009 201 201

© 2026 Signify Holding


2

a


先完成窗帘轨道安装,轨道客户自备
Install the curtain track first,Customer to provide curtain track.



b




c



3

下载免费app应用程序
扫描QR Code
下载安卓或iOS
“米家” app

4



配对
按照屏幕
上的步骤,
完成连接

5



享受便捷控制
创建你想要的场景氛围

简体　安全说明书- B部分

**本手册 B 包含符合国际规范和安全标准的所有可能适用的带图标的参数及规格的定义。但是，并非所有定义均适用于您所购买的产品 - 有关特别适用于本产品的定义，请参阅附加手册 A 中的图标。**

- 为确保产品正确、安全安装、使用和运行，请务必仔细遵循这些说明并妥善保管以供日后参考。
- 安装、维护和修理前务必关闭电源。
- 要选择牢固安装产品所需的正确紧固件，请务必提前咨询专业人士。要考虑产品重量和安装表面的材料。
- 如有疑问，请咨询专职或持证电工或联系零售店。确保始终按照相关规定安装产品。某些规定说明必须由持证电工安装电器产品。
- 务必牢固拧紧接线螺柱，尤其是低压接线（12 伏）配件（如果适用）。强烈建议定期检查并重新拧紧接线螺柱。
- 安装之前，请先观察接线颜色是否正确：蓝色 (N)、棕色 (L)，防护等级是否为 I、地线是否为黄色/绿色。
- 用干抹布维护室内电机设备，请勿使用研磨剂或溶剂。避免所有电子部件接触液体。
- 安装在儿童接触不到的地方。
- 如果将产品安装在金属表面，则必须将该表面连接至装置的保护接地导体或等电位连接导体。
- 始终考虑产品的所有技术规格。确认产品识别标签上的说明图标和这些安全说明 A 部分中所示的图标。
- 将包装材料放在儿童接触不到的地方（例如塑料袋...）
- 弃置产品。产品均采用优质材料和组件设计和制造的，可以回收利用。如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号，则说明该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的期指、分类和收集机制。请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。

**注意：以下为图标的含义，分别解释前文中相应数字对应的安全图标：**

05- 产品不可覆盖绝热材料。
20- 防护等级 II：产品或组件具有双重绝缘或加强绝缘。
26- Y型连接:如果此窗帘电机的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换,以避免发生危险。
38- 不允许外接调光器。

【执行标准：GB/T 12350】

1. Please read this manual before you start to install the luminaire.
   在电机安装前请仔细阅读此说明书。
2. The electric Motor shall be installed by a qualified electrician according to specified step, and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
   电机应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
3. TURN OFF the power during installation or maintenance to avoid electrical shock.
   安装及维护过程中　请务必关闭电源　。
4. Electric Motor must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as
   Sulphur, Chlorine, Phthalates, etc., are present.
   此电机避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。

**连接米家APP**

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页。在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。
- 开窗帘/关窗帘:使用墙壁开关或米家APP进行开合控制。
- 电机重置:
  连续快按3次功能键，松开再次长按至指示灯闪烁，重置成功，电机恢复到出厂状态。

**关于"已接入米家"**

- "已接入米家"意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，"已接入米家"仅做软件层面的验证,小米及米家不对该产品及企业的生产制造、执行标准、质量监督等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

合格证 QC PASS 01

10

产品中有害物质的名称及含有信息表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | DEHP | BBP | DBP | DIBP |
| 线路板 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

注1：o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
　　X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。