xiaovv户外云台摄像机 4G快速指南手册 V1.0

产品使用前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管

产品介绍

包装清单



提示：快速指南手册中的产品，配件，和产件数量等图均为示意图，仅供参考，由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



产品参数

产　品	xiaovv户外云台摄像机 4G（电源适配器1.2米(含电池1.2米)，螺丝包1.2米）
产品型号	XWA-3G(4G)-PR-4G
网络制式	4G LTE FDD/TDD，3G WCDMA/EVDO，2G GSM/GPRS/EDGE
CMOS	200万1/2.9英寸
频段支持	4G：FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20，TDD-LTE B38/B39/B40/B41；3G：WCDMA B1/B8，CDMA2000 BC0；2G：GSM 900/1800MHz
镜头焦距	3.6mm
红外距离	10米
分辨率	1080P
红外模式	自动/关闭/开启
图像增强	3D数字降噪
存储卡支持	Android 6.0/iOS 12及以上
压缩格式	H.264
工作温度	-10°C~50°C
储存环境	温度：-20°C~60°C；湿度：小于95%RH（非凝结）
储存功能	Micro SD卡/云存储	工作湿度	10%~90%RH

产品安装

1.将定位贴粘贴在平墙面。

2.按照定位贴上的五个位置钻孔，孔直径约为6mm，孔深约为26mm左右将膨胀螺丝安装进打好的孔内。



4.将螺丝打进全部对准孔位安装到墙面。



5.将摄像机对准支架的插槽，直至外壳完全卡入位后与支架卡扣吻合，即可固定。



注：
1.线缆安装注意事项：
线缆连接需要至少保持半英寸弯曲半径来避免对线缆造成损坏。

2.警告
为防止伤害，必须按安装说明将此设备安装在牢固地固定在墙壁上。



本产品已接入米家，可通过米家APP进行，或小爱同学语音操控。

"已接入米家"（works with mijia）标广告中使用字样和广告宣传所需的授权证，小米不对产品产生的品质负责，售后执行，质量监督等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户请登录后直接添加。



开机：

将电源线插入摄像机尾线的DC-12V电源插孔，摄像机自动开机。



4G SIM卡

摄像机已内置4G SIM卡，使用直接使用，无需再另外插入。

恢复出厂设置

长按摄像机尾线的复位按键5-10s，即可重置设备到出厂设置，松开10S后3维卡中的闪灯若干秒熄灭。

添加设备

1.打开米家APP首页，点击右上角点击"+"添加设备，点击添加设备页面右上角"扫"扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新中，实际操作可能与以上图示略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

2.按照APP引导完成摄像机初始配置。



3.摄像机扫描APP二维码完成配网设置。



实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览，通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取，远程通话等操作。



4G流量查询充值

点击【更多功能】-【4G流量查询充值】进入4G流量查询充值页面



"摄像机已内置一张4G SIM，通电可直接使用，如您使用自己的4G SIM卡，需要自行前往对应运营商进行套餐充值业务。

视频回文教程及更多精彩活动


请关注xiaovv智能摄像机微信公众号详细了解

打开微信"扫一扫"上方二维码关注

退换货登记表

客人为您对，可享受7天无理由退货，15天换货，一年免费维修服务。

若有相关退换货需求，请点击下方链接或扫描下方二维码进入退换货登记表，谢谢您使用。



注意事项：

1.请填写完整（填写登记表，快速通过Excel）"退货登记表"的信息，谢谢！

2.为保证售后维护速度，请务必提供真实信息。

3.如已开具相关发票，请务必在Excel表一并填写。

4.如有疑问需要咨询，请发送邮箱至：可为您打400-060-0183咨询。

xiaovv户外云台摄像机 4G保修说明

xiaovv户外云台摄像机 4G系列产品保修期为自产品购买之日起，享受一年保修服务。

在保修期内，因产品质量问题出现的故障，我们将为您免费维修或更换同样或类似的产品。

以下为不属于保修范围的情况：

1. 超过保修期的；
2. 因使用不当或自行维修造成损坏的；
3. 未经我公司授权的维修点维修过的；
4. 不符合产品说明书或保修卡规定的其他故障和损坏的；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产品包装物等损坏的可收费维修。

服务类型	服务内容
保修期内	1.免费维修 2.因非人为原因导致产品出现故障，经过我公司检测后确定为保修范围内的，我公司将免费为您维修或更换同样或类似的产品。
保修期外	1.收费维修 2.因非人为原因导致产品出现故障，经过我公司检测后确定为保修范围内的，我公司将为您维修或更换同样或类似的产品，但将收取一定的费用。

产品性能保障：

服务类型	性能保障
xiaovv智能云台摄像机4G	1.支持4G无线上网 2.支持红外夜视 3.支持双向语音对讲 4.支持手机远程监控 5.支持内置4G卡槽

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用本产品配件；
2. 超期服务，损伤包括：防伪标记；
3. 已超过三包有效期；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合产品说明或保修卡规定的其他故障和损坏；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产品包装物等损坏的可收费维修。

制 造 商：广州市视能电子技术有限公司
地　　址：广州市广州开发区科丰路天泰大厦2102号电科科技园2号楼9层
服务电话：400-060-0183
网　　址：www.xiaovv.com