
小米轨道插座10A智能插座适配器
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



感谢使用本产品，本产品是一款带电源配置键的智能插座适配器，内置智能控制芯片，通过软件算法实现超功率、超温度状态下的提示和保护。同时，本产品可连接米家APP进行远程控制、使用定时、电量统计等功能，还可通过小爱同学进行语音控制。本产品必须搭配小米电力轨道（型号：XMGDCZ-01QM）使用，禁止与其他电力轨道一起使用。

安装与拆卸

安装：参照图示安装方向，将适配器对准轨道母线槽，同时确保外圈凹槽对准"断"字位置后，稍稍用力将适配器推入轨道母线槽中，听到"啪"声后即表示安装完成。适配器安装到位后会自动上锁。


拆卸：确保适配器外圈处于断电位置后，逆时针旋转适配器外圈将凹槽对准 "🔓"图标，向外轻拉即可将适配器从轨道上取下。适配器取下后，外圈会自动复位到断电位置。

注意：适配器安装与轨道安装方向必须一致，禁止倒装！



适配器安装方向如图示，与轨道贴纸提示方向一致。

通电与断电



顺时针旋转适配器外圈，外圈凹槽对齐"通"字，电源指示灯点亮为通电状态；通电状态下逆时针旋转适配器外圈，外圈凹槽对齐"断"字，电源指示灯熄灭为断电状态。

使用

首次使用，将智能插座适配器插入电力轨道，旋转适配器外圈至通电状态，指示灯亮起则开机成功。在米家APP中绑定智能插座适配器。

配置键

通电状态下，操作配置键可实现以下功能：

单击：开启/关闭电源。

双击：启动/取消快捷倒计时（此功能需在米家APP中设置及开启）。

长按大于7秒：恢复出厂状态。

电源指示灯

通电状态下，可通过指示灯查看智能插座适配器的工作状态。

橙色灯持续闪烁30分钟：等待配网。

橙色灯常亮：联网失败/断网。

橙色灯闪烁2次：取消快捷倒计时。

蓝色灯持续闪烁：正在配网/OTA升级。

蓝色灯闪烁 1 次：开启快捷倒计时。

蓝色灯常亮：已配网绑定，联网状态。

指示灯关闭：智能插座适配器电源关闭。

提示：电源指示灯出厂默认开启状态，可在米家APP中进行关闭，关闭后不影响智能插座适配器的正常工作。

双击倒计时

1. 在米家APP的智能插座适配器控制界面中，点击右上角"⋮"，在菜单中选择"双击按键倒计时"设置时间。
2. 插座开启状态，双击智能插座适配器配置键，蓝色灯闪烁1次，即表示智能插座适配器进入双击倒计时状态。倒计时结束后，智能插座适配器关闭；倒计时结束前，再次双击，终止倒计时状态。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击"+"，根据APP提示方式添加设备。

11519832

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

注意事项

- 本产品必须配合小米电力轨道（型号：XMGDCZ-01QM）使用，禁止与其他电力轨道一起使用；
- 本产品必须完全插入小米电力轨道后使用；
- 负载的总功率不得超过最大允许功率；
- 请勿在潮湿环境中使用；
- 禁止私自拆卸和打开本产品，非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品；
- 禁止灼烧，远离热源；
- 在本产品通电时，请勿用导体或其他工具等测试保护门的开启；
- 禁止在本产品通电状态下沿母线槽方向移动本产品；
- 在电压不稳定地区，非使用状态下请保持本产品断电状态。

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	X	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

该环保使用期限是指在正常使用条件下，本产品含有的有害物质或元素不会外泄，以及用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

基本参数

小米轨道插座10A智能插座适配器

产品名称：电源轨道插座

产品型号：GDZNSPQ-01QM

技术参数：2500W MAX，10A MAX，250V~

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块

座体尺寸：φ62.4×36.6mm

产品净重：约90g

执行标准：CQC1162-2023

小米轨道插座10A智能插座适配器保修说明

保修条例

小米轨道插座10A智能插座适配器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日 - 15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名　称	性能故障
小米轨道插座10A 智能插座适配器	1. 因结构或材料因素造成的外壳裂损 2. 电源指示灯不亮 3. 适配器外壳无法旋转 4. 适配器通电后不工作 5. 无法正常连接网络 6. 无法恢复出厂设置

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：青米（北京）科技有限公司
地　　址：北京市海淀区知春路76号
（写字楼）1号楼4层1-7

版本号：V1.0

纸