

米家桌面空气净化器使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



顶视图





底视图

使用

连接电源

使用时，将出风口面向使用者。将电源线连接至主机底部的电源接口，再接通电源。





提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

开关机

短按 键，开机，首次开机默认为 2 挡风量；长按 键 2 秒，关机。

切换挡位

开机状态下，短按 键，依次循环切换 1、2、3、4 挡风量，对应的挡位指示灯状态如下表。下次开机，默认为上次关机时使用的挡位。

挡　位	关机	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状　态	● ● ● ●	☀ ● ● ●	☀ ☀ ● ●	☀ ☀ ☀ ●	☀ ☀ ☀ ☀

☀ 点亮状态　● 熄灭状态

重置 Wi-Fi

手机无法连接净化器时，长按 键 3 秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


维护与保养

更换滤芯

净化器检测到滤芯寿命到期后，在开机状态下，挡位指示灯由长亮变为闪烁，需更换滤芯。参考下图，打开滤芯仓盖，取出旧滤芯，然后正确安装新滤芯和滤芯仓盖。

重置滤芯

更换滤芯后，在滤芯仓盖打开状态下，长按 键 3 秒，蜂鸣器长鸣一声，滤芯重置成功。
提示：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。





清洁

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

如图，机身外壳可用干布擦拭；拆下滤芯仓盖和风道盖，可用柔软干抹布或吸尘器清洁风道、出风口和滤芯仓。

注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体内部。





注意事项

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。

安装

· 滤芯仓盖未正确安装时，主机无法启动。

清洁

· 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。

电源

按照下列指示使用适配器和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
· 请务必使用主机自带的适配器，不要使用其他品牌的适配器。
· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
· 如果适配器或电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其指定的维修部门的专业人员更换。

使用中

· 若产品发生异响、异味、高温、扇叶不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

基本参数

产品名称	米家桌面空气净化器	电源适配器额定电压	100-240V~	颗粒物洁净空气量（CADR 颗粒物）	28m³/h
产品型号	AC-M9-SC	空气净化器输入电压	12V ⎓	甲醛洁净空气量（CADR 甲醛）	10m³/h
产品尺寸	300 × 101 × 332mm	额定功率	6W	颗粒物净化能效	高效级
产品净重	约 2.1kg	噪声	≤55dB(A)	甲醛净化能效	高效级
电源适配器额定频率	50/60Hz	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块（在产品铭牌上）					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家桌面空气净化器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8-30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家桌面空气净化器	不开机
	不出风
	按键失灵
	指示灯不亮
	蜂鸣器不响

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

保修内容			保修期
米家桌面空气净化器	整机	机器本身的零件（不包含主要零部件）	1 年
	主要部件	PCBA（电路板，含集成电路）	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委 托 方：小米通讯技术有限公司　　制 造 商：北京智米电子科技有限公司　　地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务网址：www.mi.com/service　　服务电话：400-100-5678　　执行标准：Q/BJZMK0001-2022　　230404-Y