
DREAME 追觅

追觅智能开关
使用说明书

产品介绍

智能开关Mesh2.0是基于BLEMesh无线通信协议。可控制灯光等设备电源通断。配合网关可实现app远程控制、定时控制等功能搭配网关其它智能设备可实现更多联动控制效果。

产品展示图:



追觅智能开关（一开） 追觅智能开关（二开） 追觅智能开关（三开）

安全告警及注意事项

1、本产品安装涉及强电，需由专业人员依照电工规范及产品说明书进行安装。

2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。

3、请勿将水或其它液体泼洒到本产品上。

4、请勿将本产品置于热源附近。


5、请勿私自拆卸、维修本产品，应由授权的专业人员进行维修。

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。 由于产品的更新与升级产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准!


安装方法

⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭。

1、按示意图，用手从侧面掰开翘板（以单键为例）。




2、接线原理图。



一开接线图 二开接线图 三开接线图

3、使用附送的螺丝将开关固定在墙壁接线盒上，并扣上开关面板

*扣面板时请先对齐上方扣位，再扣紧下方扣位，如下图:



4、开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常！

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，并或小爱语音操控。

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

注意:本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看详细指南。

扫描下载米家APP 网关操作指南

语音添加设备

1、确保具备BLE Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本。

2、确保本开关已通电并处于联网状态。

3、对具备BLEMesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令 “ 小爱同学，发现设备”，根据语音引导完成添加。

4、也可以通过米家 APP 扫一扫,扫下方设备二维码后,按照提示进行连接。

提示:本产品需通过蓝牙网关进行智能操作。由于米家APP的升级与更新实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验 下载米家 App 获取更多智能体验 下载米家 App 获取更多智能体验

追觅智能开关（一开） 追觅智能开关（二开） 追觅智能开关（三开）

按键说明

按键	功能
短按一次。	开/关。
开关任意按键连续短按三次，再长按5S，直到指示灯闪烁。	重置成功，恢复出厂设置，进入配网状态。

基本参数

额定输入： 220V~50Hz μ
无线通信： BLE Mesh2.0
负载描述： ☼ ≤1000W/路 LED ≤400W/路
工作温度： -10℃~45℃
工作湿度： 0%~93%RH
执行标准： GB/T 16915.2

1、LED代表的是LED灯负载。

2、本产品在实际安装使用时，需在工作回路上配套有相应规格的过电流保护装置(如:带过电流保护的剩余电流动作断路器)，将故障电流限制在35A内。

产品中有害物质及名称

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	O	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O
金属接线柱	X	O	O	O	O	O
其它五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规格编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求一下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人名共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1、自签收次日起7天内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。

2、自签收次日起8天~15天内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。

3、自签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本公司售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
智能开关	1、因结构或者材料因素造成表面裂损。 2、指示灯失效。 3、按键失效。 4、开关控制功能失效。 5、BLE Mesh连接失效。

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标签、防伪标记。

2、已超过三包有效期。

3、因不可抗力造成的损坏。

4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。

5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

制造商 : 深圳市啄米智家科技有限公司