

米家空气净化器 4 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



正面



背面

显示屏



PM2.5 数值

温度

湿度

运行模式

Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率

睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境

1 挡：低速运行

2 挡：中速运行

3 挡：高速运行

最爱：通过 APP 设置使用面积，由此调节净化效率并保存设置

电源键

模式切换键

空气质量状态灯

对应显示绿色、黄色、橙色、红色四种颜色

Wi-Fi 指示灯

负离子指示灯


负离子功能默认开启，产品在运行中释放负离子，负离子与氧气结合形成负氧离子，辅助净化空气中某些污染物。

该功能可在 APP 中关闭或重新开启。开启时，负离子指示灯常亮；关闭时，负离子指示灯熄灭。

安装


放置

为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。



连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源。



提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

使用

开 / 关机

轻触电源键开机。
开机状态下，轻触电源键关机。




切换模式

开机状态下，轻触模式切换键，循环切换运行模式。




调节显示屏亮度

短按显示屏开关键，循环调节显示屏亮度：正常、微亮、息屏。



滤芯寿命提示

开机后，显示滤芯剩余寿命。
若未检测到正版滤芯，显示警告图标。



滤芯剩余寿命提示



未检测到正版滤芯提示

开 / 关童锁

长按模式切换键 7 秒，开启或关闭童锁。净化器发出对应提示音，显示屏显示对应图标。



童锁开启提示




童锁关闭提示

使用

重置 Wi-Fi

首次连接或无法连接 APP 时，长按机身背部的显示屏开关键 7 秒，净化器发出提示音，Wi-Fi 重置成功。



连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


维护与保养


⚠ 警告：务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

清洁扇叶和风道

· 按压翻盖上的凹点，打开翻盖。用螺丝刀松开螺钉，向上提拉翻盖，拆下格栅。
· 使用吸尘器清洁附着在风道和扇叶上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。
· 使用毛刷或软布轻轻擦拭负离子发射器。
· 清洁完成后，装回格栅。

提示：固定格栅的螺钉为不脱出螺钉，为避免遗失，无法拆下，松开即可拆卸格栅。






注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道和扇叶，以免损坏机器。

维护与保养

清洁滤芯仓


为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。



注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭滤芯仓，以免损坏机器。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门， 利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。



注意：切勿使用热风。

注意事项

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。

安装

- 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
- 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合电源插头的电源插座。
- 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
- 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。

⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。

- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
- 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

基本参数

产品名称：米家空气净化器 4
产品型号：AC-M16-SC
产品尺寸：250 × 250 × 555mm
产品净重：约 5.4kg
适用面积：28 - 48m^2*
额定电压：100-240V~
额定频率：50/60Hz
额定功率：30W

* 依据 Q/BJZMK0001–2022 标准测算

颗粒物净化能效：高效级
甲醛净化能效：高效级
颗粒物洁净空气量（CADR 颗粒物）：400m^3/h
颗粒物累计净化量（CCM 颗粒物）：P4
甲醛洁净空气量（CADR 甲醛）：150m^3/h
甲醛累计净化量（CCM 甲醛）：F4
噪声：≤62dB(A)
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID：
2017DP6053 的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家空气净化器 4 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 4	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下空气质量状态灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

保修内容			保修期
米家空气净化器 4	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。
提示：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委 托 方：小米通讯技术有限公司　　制 造 商：北京智米电子科技有限公司　　地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务网址：www.mi.com/service　　服务电话：400-100-5678　　V-221011